

电机下置机型线缆固定规范

1. 金属防水接头不可拧的太紧，力度过大，不能破坏线缆的绝缘层，应拧紧至刚好锁紧线缆，用手托线缆时不窜动即可，如图 1 所示；
2. 从动臂与防水接头之间的线缆余量不能太长，运动过程中不会扯到即可，如图 2 所示；
3. 从动臂与主动臂之间的线缆余量不能太长，运动过程中不会扯到即可，如图 3 所示；



图 1



图 2



图 3

4. 四轴下置转接插件，不能固定在从动臂、主动臂等活动地方，带外壳设备的将 4 轴线缆和插件放到静平台中心部位，线缆从侧面护板孔位进出。
5. 不带外壳设备，四轴下置转接插件，也不能固定在从动臂、主动臂等活动地方，将接头和线缆利用扎带固定在电机中心孔位置：如图 4：



图 4